

EZP2019 编程器客户使用说明

软件下载 驱动安装 常见问题 | 资料核验日期 2026年10月19日

请先下载并完整解压软件包，再安装 USB 驱动，最后打开编程器软件。本说明适用于 EZP2019 的资料识别与安装；实际设备版本、目标芯片和系统兼容性请按下文核对。



产品原图按比例展示，未改绘；附件配置请以实物为准。

下载软件与驱动

直接下载 [EZP2019 软件及驱动包 EZP2019-2.0.rar](#)

<https://www.hklrf.cn/24download/EZP2019-2.0.rar>

项目	本次核验结果
资料提供方	HK LRF 网站，经销商资料来源；未核实为原厂官网
网页条目名称	EZP2019 USB Programmer application software
软件版本	EZP2019+ Version 2.0（包内程序静态字符串）
网页标注日期	2020-08-24；页面未单列软件版本或原厂发布日期
驱动版本和日期	1.2.6.0 / 2020-08-22（driver/EZP2019+.inf）
下载包大小	网页标注 1.23 MB；实际取得 1,291,995 字节

本次已成功下载并通过压缩包完整性检查。上述日期为页面或文件标注，不能视为“最新驱动”承诺。

安装与识别

先在不连接目标芯片的情况下完成 USB 设备识别。

按顺序安装

1 完整解压

用支持 RAR 的工具将整个压缩包解压到电脑本地文件夹。保留 driver、EZP2019+.exe、EZP2019+.Dat 和其余文件，不要直接在压缩包中运行。

2 查看系统类型

进入 Windows 设置，查看“系统类型”。Intel 或 AMD 64 位 Windows 对应 x64；32 位对应 x86。ARM 电脑不属于此包已核实的适用范围。

3 连接编程器

先取下目标芯片或夹具，用可传数据的 USB 线直接连接电脑。打开“设备管理器”，通过插拔前后的变化定位编程器，避免选错其他 USB 设备。

4 安装 USB 驱动

右键目标设备 → 更新驱动程序 → 浏览我的电脑以查找驱动程序 → 选择解压后的 driver 文件夹，并勾选包含子文件夹。包内另有 installer_x64.exe、installer_x86.exe，需与系统类型对应。

5 核对设备状态

驱动 INF 的设备名称是 EZP2019+，硬件 ID 为 USB\VID_1FC8&PID_310B。客户实物尚未核对；若 ID 不同，请先联系售后确认，不要强制套用驱动。若仍有黄色感叹号，请记录错误代码。

6 打开软件

在解压目录运行 EZP2019+.exe。说明书将它列为免安装软件；USB 驱动仍需单独安装。软件能够识别编程器后，再核对目标芯片和接线。

系统兼容性

随包英文说明书列出 Windows XP、Vista、7、8、10。驱动包包含 x86、amd64 与 ia64 目录；ia64 是 Itanium 架构，不是普通 Intel 或 AMD 64 位电脑应选择的目录。

Windows 11、Windows on ARM、macOS 和 Linux：本次未完成安装及设备实测，不能保证兼容。

Windows 11 也未列入随包说明书。不同年份或外壳相似的 EZP 型号，不应据此认定软件、固件可以互换。

若系统阻止驱动或程序，记录完整提示并联系售后核对。不要以关闭杀毒软件、内存完整性或驱动签名强制作为默认安装步骤。

首次使用与问题反馈

连接芯片前先确认

核对芯片完整型号、封装、工作电压、1脚方向和转接座位置。低电压芯片是否需要专用适配器，应以该芯片资料和适配器说明为准。本说明不提供未经核实的通用接线图。

随包说明书指出，自动检测只针对 25 系列 SPI Flash；其他器件需手动选择。检测失败时不要随意选择近似型号。首次操作先读取并保存原始备份，确认备份有效后再考虑擦除或写入；写入后执行校验。

常见问题处理

现象	先检查什么
下载页跳回首页	旧 .com 页面按浏览器语言跳转；简体中文环境会转入 .cn 首页。请优先使用第1页的直接下载链接。
下载仍然失败	记录失败网址、时间、浏览器和完整提示；联系售后确认文件或提供经过核对的资料，不要改用不明驱动下载器。
设备无法识别	换一条可传数据的 USB 线或电脑直连接口，拔除目标芯片后重试，查看设备管理器硬件 ID 与错误代码。
驱动正常但软件找不到	确认使用 EZP2019+.exe，且来自完整解压目录；核对设备版本，并关闭占用编程器的其他软件。
读写或校验失败	核对芯片型号、电压、方向和夹具接触；随包说明书建议读写出错时降低速度。目标电路对在线夹取的影响需另行排查。

联系售后时请提供

① Windows 版本与系统类型；② 编程器正反面清晰照片；③ 设备管理器名称、硬件 ID 和错误代码截图；④ 下载包名称、软件版本与完整报错截图；⑤ 目标芯片完整型号、连接照片和已尝试的处理步骤。

提供截图时请遮挡账号、订单隐私和电脑私人资料。无需提供密码、激活密钥或登录凭据。

资料来源与核验范围

经销商来源：HK LRF 旧下载列表及对应软件包。[旧列表链接](#)仅供来源追溯，中文浏览器可能自动跳转。安装步骤参考包内 EZP2019+ user manual.pdf 第2至4页；读写说明参考第5至9页。

本文是中文客户支持整理，不是原厂认证文件。第三方网页关于 Windows 11 或跨型号通用的说法未作为兼容性结论。已做下载与文件检查，未安装或运行下载的程序，未进行编程器和芯片读写实测。

下载包 SHA-256（校验用）
820b8428a9e2e4048b9924b7d85550ea
943fbd2f5432ebf4195e7d8723f87e38